

Güde

®

**STROM
ERZEUGER**

Nennleistung: 6600W
Dauerleistung: 6000W

E-Start über Fernbedienung
& Notfall-Reversierstart

**Inverter Stromerzeuger ISG 6600-3 E**

Art.-Nr.: 40724


GTIN-Code: 4015671407245

Durch die fortschrittliche Inverter-Technologie ist der ISG 6600-3 E prädestiniert für den Betrieb von hochsensiblen elektronischen Verbrauchern. Der Re-Start-Knopf ersetzt das lästige Anziehen nach Überlast und die Eco-Funktion senkt sowohl die Lautstärke als auch den Verbrauch. Sollte die Startbatterie einmal leer sein kann man sich außerdem mit dem clever versteckten Reversierstart behelfen!

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Elektro-Start durch Fernbedienung
- Inverter-Technologie für empfindliche Verbraucher
- 2 x 230 V Anschluss
- 1 x 230 V CEE Anschluss (32 A)
- 1 x 12 V Anschluss
- 2 x USB-Anschlüsse (1 A und 2,1 A)
- LCD-Display: Anzeige der aktuellen Auslastung in %, Tankinhalt
- Betriebsstundenzähler
- Ölmangelsicherung & automatische Abschaltung bei Überlast
- Output Re-Start per Knopfdruck nach Überlast
- ECO-Funktion (leiser und sparsamer im Verbrauch!)
- Notfall-Reversierstart bei leerer Batterie
- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör: #40635-02001

Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Elektrostarts

**Technische Daten**

Nennleistung	6600 W
Dauerleistung	6000 W
Motorleistung	7,5 / 10,1 (kW / PS)
Hubraum	389 cm ³
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt	18,5 l
Laufzeit bei 50% Belastung	6,7 h
Motorölsorte	10W30
Lärmwertangabe LWA	95 dB
Maße LxBxH	760 x 530 x 630 mm

